

TEPRA

PRO

SR-R560

基本操作マニュアル

414602900

【保証書付】
本書は保証書を兼ねています。保証書と保証規定の内容をよくご覧のうえ、購入日が証明できるものとともに大切に保管してください。

このたびは、ラベルライター「テブラ」PRO SR-R560をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書は「テブラ」PRO SR-R560の使いかたを説明しています。ご使用前に必ずお読みください。


本書の文中で  **SR-R560 取扱説明書** と記載している箇所、そのほかさらに詳しい操作説明は当社ホームページからご確認ください。
<https://www.kingjim.co.jp/download/manual/tepra/>

▼取扱説明書はこちら



同梱品の確認

同梱品がすべて揃っているか、確認してください。



キングジム、KING JIM、テブラ、TEPRA、P テープマーク、R テープマークは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
その他記載の会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。

アンケート実施中！

みなさまのお声を、
ぜひお聞かせください。



<http://kj-q.com>
抽選で謝礼を進呈いたします
※PC、スマホ、タブレットのみ対応

アフターサービスについて

■保証書

保証書は販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめのうえ、販売店よりお受け取りください。保証書と裏面の保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

■修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本機およびご使用中の AC アダプタ・USB ケーブル・テープカートリッジなど一式と保証書をお買い上げ販売店までお持ちください。保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理いたします。商品をお買い上げ販売店までお持ちください。
なお、修理・検査をおこなうと、登録されているファイル・入力した文章のデータや学習内容などは消去されます。また、修理のとき一部代替部品を使わせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

■お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

お客様相談室 ☎0120-79-8107

携帯電話からの場合 **0570-06-4759** (通話料お客様負担)

■お客様登録のお願い

お客様登録をしていただきますと、製品・サービスに関する情報提供やお問い合わせの受付など、キングジムがご提供するサポート・サービスを受けることができます。

お客様の個人情報の取り扱いについて

お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で使用し、厳正な管理をいたします。
サービスやサポートのご提供・商品のご案内・統計情報としての利用・製品の改善等
なお、当社の個人情報の取り扱いの詳細につきましては、下記の当社ホームページをご覧ください。

お客様登録はこちらから▶ <https://kingjim.jp/user/>

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>

安全上のご注意 …必ずお守りください！

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。本機をご使用のときは、必ず取扱説明書や本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害および損害の度合いを、次のように説明しています。

	危険	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危害が想定される」内容を示しています。
	警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
	注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵表示で、お守りいただきたい内容を説明しています。

		表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
		表示は、してはいけない「禁止」内容です。
		表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

 危険	
電池の取り扱いについて	
	電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明などの傷害のおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で充分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。

 警告	
AC アダプタについて	
	専用 AC アダプタ (AC1116J) 以外のアダプタは、使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。
	AC アダプタは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。
	AC アダプタのコードを引っ張ったり、コードの上に重いものをのせしないでください。火災・感電の原因となります。
電池の取り扱いについて	
	電池の ⊕ と ⊖ を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
	電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。
	電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐに水道水などの多量のきれいな水で洗い流してください。
	新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
	本製品を長時間使わない場合や、電池を使い切った場合は、本体から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液・発熱・破裂・発火させるおそれがあります。
	電池の使いかたを誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したりけがや機器故障の原因となるので、電池の外装ラベルやパッケージの注意書に従って正しく使用してください。
	充電式ニッケル水素電池を使用する場合には、お使いの充電器および電池の取扱説明書に従って正しく使用してください。
その他	
	本機を踏んだり、落したり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあり火災・感電の原因となります。破損した場合には、電源を切り AC アダプタをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
	ぬれた手で本機や AC アダプタ、プラグを操作しないでください。故障や火災・感電の原因となります。
	本機が入っていた袋は、お子様がぶつたり、飲み込んだりしないように、手の届かないところに保管または破棄してください。窒息のおそれがあります。
	本機にお茶、コーヒー、ジュースなどの飲物をこぼしたり、殺虫剤を吹きかけたりしないでください。故障や火災・感電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を切り AC アダプタをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
	本機を分解、または改造しないでください。火災・感電の原因となります。また、取扱説明書や本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。

 注意	
オートカッターについて	
	印刷中もしくはカッター作動中にテープ取出し口付近を指で触れないでください。指を切るおそれがあります。
その他	
	本機の上に物をのせたり、ぐらついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本機を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。
	電源が入っている状態で AC アダプタを抜かないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
「テブラ」で得られるラベルについて	
	塩化ビニールのように可塑性入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地につうつ。下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を充分確認してからご使用ください。なお、これによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負い兼ねずのであらかじめご了承ください。

テープカートリッジの取り扱いについてのご注意

- テープカートリッジを落したり、分解しないでください。故障の原因となります。
- テープ取出し口から出ているテープを引っ張ったり、押し込んだりしないでください。故障の原因となります。
- テープカートリッジは直射日光・高温・多湿・ホコリを避け、冷暗所に保管してください。テープカートリッジ開封後はできるだけ早めにお使いください。

当社では使用済み「テブラ」テープカートリッジの回収をおこなっています。使用済みの「テブラ」テープカートリッジは、当社にてリユース（再利用）をおこないますので、テープカートリッジを分解せず、当社までお送りください。回収方法については、当社ホームページをご確認ください。
https://kingjim.jp/tepra_recycle/

その他のご注意

- 本機のご使用にあたっては「安全上のご注意」をよくお読みになり、その指示に従ってください。
- AC アダプタや USB ケーブルは、使い終わったら本機から抜き、コンセントからも抜いておきましょう。コードを引っかけるなどの思わぬ事故を防げます。
- 直射日光の当たる場所、車内など熱がこもる場所、暖房器具や熱器具の近くなど温度が異常に高い場所や低い場所、湿気やホコリの多い場所でのご使用、保管はおやめください。
- 人体、生き物、公共の場所や他人の持ち物などにはラベルを貼らないでください。
- AC アダプタ差込み口、USB コネクタ、テープ取出し口などに物をつめたり、ふさいだりしないでください。
- 印刷ヘッドには、絶対に手を触れないでください。
- 本機の性能を十分に発揮するため、キングジム純正「テブラ」PRO テープカートリッジ（4、6、9、12、18、24mm 幅）をお使いください。キングジム純正テープカートリッジ以外を使用した場合の不具合については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 使い終わったテープカートリッジのご使用や、テープカートリッジをセットせずに  を押すことは、おやめください。印刷ヘッドが過熱し故障の原因となります。
- テープ送りは、必ず  +  (=テープ送り) でおこなってください。無理に手で引っ張ったりすることは、絶対におやめください。テープ取出し口から出ているテープを引っ張ると、正常に印刷がおこなえず、そのテープカートリッジが使用不能になることがあります。
- テープカートリッジはていねいに扱い、衝撃を与えないでください。
- キーボードの操作はていねいにおこなってください。乱暴な操作は故障の原因となります。また、ペン先などの鋭利なものでのキー操作は絶対におやめください。
- テープ排出時に動作音がしますが、異常ではありません。
- 幅の狭いテープや短いラベルを排出するときに、カットされたラベルが飛び出す場合があります。
- テープをハサミで切るときに、指をはさまないように注意してください。
- オート・パワーオフ機能に頼らず、ご使用後は必ず電源を切り、AC アダプタをご使用の場合は抜いてください。
- 電源を切るときには終了のメッセージが表示されます。メッセージ表示中は終了処理をしていますので、AC アダプタを抜かないでください。
- 長時間使わないときは、電池、AC アダプタ、USB ケーブル、テープカートリッジを本機から取りはずしてください。本機、電池、AC アダプタ、USB ケーブル、テープカートリッジは、直射日光、高温多湿、磁気や振動、ホコリなどを避けて冷暗所に保管してください。
- 長期間電池を入れたままにしておくと、電池から液漏れすることがあります。電池に記載してある使用推奨期限を目安にお取り換えください。
- 寿命となった電池は、定められた条例に従って廃棄してください。
- 取扱説明書や本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因となることがあります。
- 取扱説明書や本書に記載された内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがあります。
- 取扱説明書や本書で使用しているラベル見本はすべてイメージです。本機で印刷したラベルを、説明用に縮小や余白の調整をして使用しています。
- 素材の特性上、製品の外観にはばらつきが生じる場合がありますが、品質に問題はありません。

おもな仕様


■入力	入力装置	JIS 配列準拠キーボード式（66 鍵） 文字ボタン 39、機能ボタン 27
	入力状態	ローマ字入力、かなめくり入力、ABC 入力、小文字入力、小文字ロック（ABC 入力時のみ）、記号入力、外字入力、コピー機能（30 文字まで）、コード変換入力（区点コード・JIS コード・シフト JIS コード）、部首読み入力、部首画数入力、ABC 半角入力（QR コード時のみ）
■表示	漢字変換方式	ATOK for テブラ（予測入力、学習機能付き連文節変換） 搭読語句数 約 152,000 語（追加可能）
	表示装置 文字表示	ドットマトリクス STN 液晶パネル（バックライト付き） 130dot×64dot（8chr×4line）
■記憶	文章メモリー 内蔵ファイル	約 175 文字 可変長データ式（あて名・名前と共用） 約 5,000 文字 / 最大 99 ファイル（ファイル名を含む）
■フォント	内蔵文字数	全 8,379 文字 漢字 JIS 第 1 水準 2,965 字 漢字 JIS 第 2 水準 3,390 字 漢字 その他 132 字 ひらがな・カタカナ・英数字・記号・その他 ビットマップフォント 漢字書体 8 種、かな書体 12 種、英数字体 14 種
	内蔵フォント	
■印刷	印刷方式 ヘッド構成 テープカートリッジ カッター	熱転写 PRO 印刷方式 サーマルヘッド・128dot、180dpi 「テブラ」PRO テープカートリッジ 4・6・9・12・18・24mm 幅 オートカッター
	電源	AC アダプタ（専用 AC アダプタ AC1116J を使用のこと） アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池（単 3 形 × 6 本） 約 184（W）× 238（D）× 79（H）mm 約 755g（電池、カートリッジ除く）
■電源、その他	寸法 質量	

「テブラ クリエイター」（SPC10）取扱説明書
Windows 向けラベルソフト「テブラ クリエイター」（SPC10）の使いかたを説明しています。
https://kingjim.jp/tepra_creator_manual/



ディスプレイの見かたとはたらき

■テキスト画面



- ① **行頭マーク**（、）
行頭に表示され、何行目かを示します。
、 は印刷できる行を表し、、 はその行に文字がまだ入力されていない（確定していない）ことを表しています。
、 は印刷できない行を表しています。
 が表示されているときは、印刷できません。
- ② **確定文字**（例：123AB）
入力が確定した文字で、印刷されます。
- ③ **ネガ文字**（例： あい）
仮確定の文字で、印刷されません。
 で漢字、カタカナ、英数字に、 でひらがな、カタカナ、英字に変換できます。
- ④ **点滅文字**
かなめくり入力途中の未確定の文字で、同じボタンを連続して押すと文字候補が順に表示されます。
点滅表示の文字は、印刷されません。
- ⑤ **文字モード指定マーク**（）
文字、行、段落単位で、書体、飾り字などの機能を変更すると表示されます。
- ⑥ **カーソル**（）
操作を実行する場所を示します。カーソル位置を基準に、文字や記号を挿入したり削除できます。
- ⑦ **フルメモリーマーク**（）
入力可能文字数（約 175 文字）をオーバーして、これ以上文字が入力できないときに表示されます。

