●SR510 用「テプラ」PRO ソフト Windows Vista 対応版 インストールの流れ

インストールは以下の4つのステップからなります。 ①ダウンロードした自己解凍プログラムの実行 ②PCラベルシステム SPC9 ver. 3.5 のインストール ③DATAメモリーシステム SDM9 ver. 2.35 のインストール ④SR510用プリンタドライバのインストール

※インストールに関してのご注意

インストールは「管理者権限」で Windows にログインし、ウイルス対策ソフトなどの常駐 ソフトを終了してから行ってください。常駐ソフトの影響により正しくインストールできず、 印刷が行えない場合があります。

また、指示があるまでは、テプラ本体とパソコンは接続しないでください。

「ユーザーアカウント制御」ウインドウが表示される場合がありますが、表示内容を確認 し「続行(C)」ボタンをクリックして進めてください。

ユーザー アカウント制御	and the second	
🕡 プログラムを続行するにはあ	なたの許可が必要です	-
あなたが開始したプログラムである	5場合は、続行してく	ださい。
SPC9_350_SR510.4	exe	
KING JIM CO.,LTD	•	
(♥) 詳細(型)	続行(<u>C</u>)	キャンセル
 ユーザー アカウント制御は、あなた	この許可なくコンピュー	ータに変更が適用
されるのを防ぎます。		

以降の説明は、ダウンロードしたファイルがデスクトップにある場合の、一般的なインス トール手順について説明しています。 1. ダウンロードした自己解凍プログラムの実行

ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、ファイルを解凍します。

「ファイルの保存場所」を確認するウインドウが表示されますが、問題が無ければ「次へ(N)」 ボタンをクリックしてください。

77イルの保存場所	1#*/>
ノア1ルを1本1チタロン物が1を1日走してい	JECUs
ファイルを保存するフォルタを入力しま	きす。指定したフォルタが存在しない場合は作成されます。続行するに
(8' [)V. (] \$\)\\O&90	
ファイルを保存するフォルダ(<u>S</u>): C:¥Users¥XXXX¥Desktop¥SPC	29C350 SR510
alichield	
illShield	(1日本70) (24本70) たいは

「InstallShieldWizard が完了しました」と表示され、解凍処理が完了します。 ("SPC9C350_SR510"のフォルダが作成されます)



この後、「プログラム互換性アシスタント」ウインドウが表示されますが、解凍処理は正常 に行われていますので、「→このプログラムは正しくインストールされました」をクリックし てください。(この時点では、インストールは完了しておりません。引き続き、次の手順へお 進みください。)

23 □ プログラム互換性アシスタント このプログラムは正しくインストールされなかった可能性があります このプログラムが正しくインストールされなかった場合は、このバージョ ンの Windows と互換性のある設定を使用して再インストールしてみてく ださい。 プログラム: KING JIM SPC9 3.5 SR510 SET \mathbf{Z} 発行元: KING JIM CO., LTD. 場所: C:¥Users¥XXXX¥Desktop¥SPC9_350_SR510.exe ・
推奨の設定を使用して再インストールする このプログラムは正しくインストールされました キャンセル 適用される設定について説明します。

2. インストーラの起動

上記で作成された"SPC9C350_SR510"フォルダを開き、「SetUp.exe」をダブルクリックして インストーラを起動してください。



₩MEMO

既に他機種用のテプラアプリケーションやドライバをインストールしている場合は、「次の オプションから1つクリックしてください。」と表示されますので、「機能の追加/変更」アイ コンをクリックします。

「テプラ」PRO PCラベルソフト SPCS	DCインストーラ
	次のオプションから1つクリックしてください。
	機能の追加/変更 アプリケーションやプリンタドライバの 追加/変更を行います。
	削除 アブリケーションやブリンタドライバを 削除します。

3. インストール内容の選択

「アプリケーションとドライバのインストール」か、「ドライバのみのインストール」かを、 アイコンをクリックし選択してください。



4. アプリケーションとドライバのインストール

4 - 1.

『「テプラ」PRO PC ラベルシステム SPC9 セットアッププログラムへようこそ』ウインドウ が表示されます。「次へ(N)」ボタンをクリックして、インストールを進めてください。



4 - 2.

ユーザー名と会社名を入力するウインドウが表示されますので、入力し「次へ(N)」ボタン をクリックします。

テプラ」PRO PCラベルソフト SPC9C Setup 情報を入力してください。	Application Setup		2	13
2ーザ名、および会社名を入力してください。				
う。#\$ か 7115				
고 ' 가 '쇼니U): My name				
会社名(<u>©</u>)				
Company name				
illShield -		-	-	

4 - 3.

SPC9 のインストールを開始します。「機能の選択」ウインドウが表示されますが、「SPC9」 のチェックがされていることを確認し、「次へ(N)」ボタンをクリックします。SPC9 のインス トールを行わない場合は、チェックを外します。

能の選択	
インストールする機能を選択します。	Application see 2 2 K
インストールする機能を選択してください。インストーノ	しない機能は、選択を解除してください。
	パソコンを利用して画像やイラストを 挿入したり、「流し込み印刷」などの ラベル編集がカンタンにできる、「テプ ラ」PRO専用アプリケーションです。
必要な容量: 55.93 MB(ドライブC) 使用できる容量: 57274.89 MB(ドライブC)	
aniolu	

4 - 4.

「インストール先の選択」 ウインドウが表示されます。「次へ(N)」 ボタンをクリックします。

インストール先の選択				
ファイルをインストールするフォルタを選択します。	Application Setur		4 24	F1
セットアップは、〉大のフォルタミニ「テプラ」PRO PCラベルシ	リフト SPO90 をインストール	います。		
このフォルダへのインストールは、じ欠へ]ホタンをクリックします	ತ .			
別のフォルダヘインストールする場合は、[参照]ボタンをク	リックしてフォルダを選択して	ください。		
ብንኳዮ−ル先ወን ォ ルም				×
インストール先のフォルダ C¥Program Files¥KING JIM			参照(<u>B</u>	<u>)</u>
インストール先のフォルダ C¥Program Files¥KING JIM tallShield			参照(<u>B</u>	<u>0</u>
インストール先のフォルタ ^ッ C¥Program Files¥KING JIM tallShield	(■))次へ (N)>	参照(<u>B</u>	9

4 - 5.

「プログラムフォルダの選択」ウインドウが表示されます。「次へ(N)」ボタンをクリック するとインストーラが動作し、インストール作業が実行されます。

ねゲラム フォルダの選択	
プログラム フォルダを選択してください。	Application Setup
セットアッフでは、)欠にリストされているプログラム または既存のフォルダ リストから1つを遅れる	ムフォルダにフログラムアイコンを追加します。新しいフォルダ名を入力するか、 することもできます。
つ"ログラム フォルな"(P):	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TEPRA BRO	
既存のフォルダ(※)	
Games	
Microsoft Office	
NetWaiting	Ţ.
Startun	
Tablet PC	
IShield	\sim
	(夏ろ(B) (かん (N)) まかれい。

4 - 6.

「InstallShield Wizard の完了」ウインドウが表示されると、SPC9 のインストールは完了 です。「完了」ボタンをクリックしてください。

「テプラ」PRO PCラヘルソフト SI	PC9C Setup
TEPRA	InstallShield Wizard の完了 セットアップは、コンビュータへの「テプラ」PRO PCラベルソフト SPC9C の インストールを完了しました。 I デスクトップにショートカットを作成する。 I Read Me ファイルを表示する。
	(戻る(B) 完了 キャンセル

4 - 7.

「Readme.txt」が表示されますので、内容を確認後、ウインドウを閉じます。



4 - 8.

続いて、SDM9 のインストールが開始されます。「DATA メモリーシステム SDM9 セットアップ プログラムへようこそ」ウインドウが表示されます。「次へ(N)」ボタンをクリックしてイン ストールを進めてください。

「デプラ」PRO PC DATAメモリーシステ	لد SDM9 Setup
	DATA メモリーシステム SDM9 セットアッププログラムへようこそ
	DATAメモリーシステム SDM9 のファイル をハードディスクへコピーします。
et e	セットアップを続ける場合は[次へ]をクリック してください。セットアップを中止する場合は [キャンセル]をクリックしてください。
	(水へ (N)) キャンセル

4 - 9.

ユーザー名と会社名を入力するウインドウが表示されますので入力し、「次へ(N)」ボタン をクリックします。

レーサ>情報				1.0	D 12
情報を入力してください。		Application Setup		12	111
ユーザ名、および会社名を入力してください。					
ユーザ名(山):					
My name					
会社名(C)					
Company name					
allShield -			-		
	<u> </u>	/百天/0)	240 (MIN		Extern

4 - 10.

「インストール先の選択」ウインドウが表示されます。「次へ(N)」ボタンをクリックします。

インストール先の選択 ファイルをインストールするフォルタを選択します。	Application T.F.D.R
セットアッフ"は、、次のフォルタミニ「テブラ」PRO PC Di	Setup ATA メモリーシステム SDM9 Ver235 をインストールします。
このフォルダへのインストールは、Dケへ]ホタンをクリックし	します。
別のフォルダヘインストールする場合は、[参照]ボタン	ンをクリックしてフォルダを選択してください。
ፈንኳ⊦−ル₩ጠን≠ルጵ	
インストール先のフォルダ C¥Program Files¥KING JIM	参照(<u>B</u>)
インストール先のフォルタ ^ッ C¥Program Files¥KING JIM	参照(<u>R</u>)]

4 - 11.

「プログラムフォルダの選択」ウインドウが表示されます。「次へ(N)」ボタンをクリック するとインストーラが動作し、インストール作業が実行されます。

ログラム フォルダの選択	
フロクラムフォルタを選択してください。	Application Setup
セットアッフでは、)次にリストされているプログラム フォ または既存のフォルダ リストから1つを選択するこ	ルタミフロケラム アイコンを追加します。新しいフォルダ名を入力するか、
かたいない(Fの) 3かみ 3 へいかつ) うとみ違い(9 むと フログラム フォルタ(P):	
TEPRA PRO	
既存のフォルダ(凶)	
Games Maintenance	*
Microsoft Office	
	The second se
Startup	
Tablet PC TEFRA PRO	
10 Lotd	
ianiciu -	

4 - 12.

「InstallShield Wizard の完了」ウインドウが表示されると、SDM9 のインストールは完了 です。「完了」ボタンをクリックしてください。



4 - 13.

「Readme.txt」が表示されますので、ウインドウを閉じます。続いて、プリンタドライバ のインストールが開始されます。



5. ドライバのインストール

5 - 1.

「プリンタドライバのインストールを行いますか?」ウインドウが表示されますので、「はい(Y)」をクリックします。



5 - 2.

『「テプラ」PRO プリンタドライバセットアッププログラムへようこそ』ウインドウが表示 されますので、「次へ(N)」ボタンをクリックします。

🌍 「テプラ」 PRO プリンタト	×ライバインストール
Printer	「テプラ」PRO プリンタドライパ セットアッププログラムへようこそ
D D	「テプラ」PRO プリンタドライバをインストールします。
div er	セットアップを続ける場合は[次へ]をクリックしてください。 セットアップを中止する場合は[キャンセル]をクリックしてください。
\prec	
	< 戻る(B) (二次へ(M)) キャンセル

5 - 3.

「WindowsVista 用「テプラ」PRO プリンタドライバをインストールします」ウインドウが 表示されますので、「次へ(N)」ボタンをクリックします。

 『デプラ』PRO プリンタド プリンタド 	ライバインストール WindowsVista用「テプラ」PRO プリンタドライバをインストールします。
- Driver Setup	プリンタ名: KING JIM SR510
	[次へ]ボタンでブリンタドライバのインストールを開始します。 《戻る(B) (次へ(M)) キャンセル

5 - 4.

「次の手順に従ってパソコンと「テプラ」PRO本体を接続してください。」と表示されますので、表示された手順に従い接続を行うとプリンタドライバがインストールされます。



5 - 5.

「インストールが完了しました。システムを再起動しますか?」と表示されますので、「はい(Y)」ボタンをクリックします。パソコンが再起動して、インストールが完了します。



■SR510 で「DATA メモリーシステム SDM9」Ver. 2.35 をお使いになる場合

Windows Vista ではソフトウェアの仕様上の制限のため、「管理者として実行」することに より動作させることが必要です。

●デスクトップ上のショートカットアイコンから実行する場合 「DATAメモリーシステム SDM9」Ver. 2.35のアイコン上で右クリック ↓

「管理者として実行」を左クリック

	開く(O) ファイルの場所を開く(I)	
TAXEU-	管理者として実行(A)	
DN19 273	以前のバージョンの復元(V)	
	送る(N)	•
	切り取り(T)	
	⊐ピ−(C)	
	ショートカットの作成(S)	
	削除(D)	
	名前の変更(M)	
	プロパティ(R)	

●スタートメニューから実行する場合

「DATAメモリーシステム SDM9」Ver. 2.35 のスタートメニュー上で右クリック ↓ 「管理者として実行」を左クリック